


Pass

Contactloze kaart om de beveiligingsmodi te bedienen

Verkocht in pakketten van 3, 10 of 100 apparaten




Handige toegang tot een systeem

- Eén Pass-kaart kan worden gekoppeld aan 13 Ajax-systemen.
- Stel de naam en toegangsrechten in voor elke kaart in de app.
- Wijzig toegangsrechten van een Pass in realtime: de toegang van gebruikers tot beveiligingssystemen en -groepen intrekken, beperken, wijzigen of uitbreiden.
- Elke actie wordt vastgelegd in het logboek en biedt een geschiedenis van systeeminteracties.



Bestand tegen sabotage

- Bescherming tegen kopiëren.
- Drievoudige DES-versleuteling en AES-hardwareversleuteling met sleutel van 128 bits.
- Autorisatiebevestiging. Deze functie maakt het mogelijk om tweefactorauthenticatie in te stellen om de beveiligingsmodi van het systeem te beheren, waarbij zowel een Pass als een code nodig zijn voor autorisatie.



Verbinding en configuratie

- De Pass wordt toegevoegd aan het systeem via de app door het te presenteren aan het bediendeel in de instellingen.
- Toegangsinstellingen kunnen op afstand worden gewijzigd.

Tag. Zelfde apparaat, maar in een andere vorm.

Contactloze sleutelhanger om de beveiligingsmodi te bedienen.



De productlijnen **Superior**, **Fibra** en **Baseline** zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

Compatibiliteit KeyPad Plus Jeweller KeyPad TouchScreen Jeweller KeyPad TouchScreen Fibra KeyPad S Plus Jeweller	Contactloze authenticatie Communicatie-technologie DESFire® Bedrijfsnorm ISO 14443-A (13.56 MHz) Versleuteling Triple DES encryption AES hardware encryption with a 128-bit key	Belangrijkste functies Toegewezen gebruikers Naam en toegangsrechten voor elke kaart in een Ajax-app Ajax-hubs maximaal 13 opgeslagen kaarten	Bescherming tegen sabotage Authenticatie Bescherming tegen signaalonderschepping
Behuizing Kleur Zwart Wit Afmetingen 86 × 54 × 0,8 mm 3,39" × 2,13" × 0,02" Gewicht 6 g 0,2 oz Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +40 °C van 14 tot 104 °F Operationele luchtvochtigheid maximaal 75%	Volledige set 3, 10 of 100 apparaten (afhankelijk van de set) Snelstartgids		



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/access-devices/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems