

ACT Enterprise

Deur ontgrendelen na eerst geldige badge



Inhoud

Deur ontgrendelen na eerste geldige badge:

3

Deur ontgrendelen na de eerste geldige badge:

Deuren kunnen worden geconfigureerd om te ontgrendelen tijdens een tijdzone, het is mogelijk dat werknemers niet aan het begin van de tijdzone op kantoor zijn aangekomen. Deze functie, indien geconfigureerd, vereist dat er een geldige toegang moet worden verleend aan de deur voordat deze wordt ontgrendeld voor de geconfigureerde tijdzone.

Vereiste:

- ACT Enterprise 2.10 of later
- ACTpro-1500 firmware 1.08 of later
- ACTpro-4000 firmware 1.59 of later
- ACTpro-100 deurstation firmware 1.25 of later

Stap1: Van **ACT Manage > Beheren > Deuren > Selecteer de deur > Acties**

The screenshot shows the 'Deurdetails' (Door Details) page for 'Front Door'. The left sidebar contains a navigation menu with 'Beheren' (Manage) highlighted, and 'Deuren' (Doors) selected. The main content area shows the 'Acties' (Actions) tab. A list of actions is displayed, each with a dropdown menu. The 'Unlock on first access' action is highlighted with a red box, showing a time zone of 'LV 8h30 - 18h30'. The 'Opslaan' (Save) button is located at the bottom right.

Actie	Tijdzone
Deur ontsluiten:	Geen tijdzone
Deur afsluiten:	Geen tijdzone
PIN noodzakelijk:	Geen tijdzone
Willekeurige kaart:	Geen tijdzone
OP2 Actief:	Geen tijdzone
OP3 Actief:	Geen tijdzone
AUX Actief:	Geen tijdzone
Alleen PIN:	Geen tijdzone
PIN of kaart:	24 Hours
Tweeling gebruikers:	Geen tijdzone
Deuren normaliseren:	Geen tijdzone
Unlock on first access	LV 8h30 - 18h30

- Wijs een tijdzone toe aan de actie **Ontgrendelen bij eerste toegang**. Zorg ervoor dat conflicterend gedrag niet wordt geconfigureerd en dat tijdzones elkaar niet overlappen. **Deur ontgrendelen en Ontgrendelen bij eerste toegang** zijn strijdig.

- Klik op **Opslaan**.